



Technische Neuerungen 151 MK2

- Digitale Eingänge (RCA, TOTX)
- Analogere Eingang (Mini-XLR)
- Adapter- bzw. Anschlusskabel liegt bei (2x Mini-XLR-Male auf XLR-Female 1 m)
- SSD-Festplatten (2TB)
- bessere Audiowerte
- Leiser Lüfter

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	7,9 kg
Breite	482 mm
Höhe	96 mm
Tiefe	367 mm
Ausgänge analog	1 stereo XLR, 1 stereo RCA
Ein-/ Ausgänge digital	1 RCA, 1 TOTX
Upsampling auf 96 kHz/24 bit	ja
umschaltbar auf 192 kHz/24 bit	ja
Fernbedienbar	ja
BurLink	ja
Remote Ein-/ Ausgang	1 / 1
Ausgangswiderstand sym/ asym	500 Ω/ 250 Ω
Max. Ausgangspegel 1 % THD +N	13 V
Analogeingang	1 stereo mini XLR (Adapter- bzw. Anschlusskabel liegt bei, 2x Mini-XLR-Male auf XLR-Female 1 m)
Frequenzgang Digitaleingänge und CD-Player	< 1 Hz - ½ FS (DAC)
Signal-Rauschabstand	> 105 dBV
THD+N 1 kHz, Bw 10 Hz-22 kHz	< 0,0008%
Verstärkungsfaktor	variabel
Stromverbrauch standby	<20 mA
Stromverbrauch im Betrieb (USB-Wiedergabe)	<200mA



151 MK2 MUSICCENTER

CD Player

Rip- und Streaming Funktionen

Internetradio

Export von Playlisten auf einen USB-Stick

Musikwiedergabe von einem USB-Stick

Komfortable Steuerung über Burmester iPad®-App
(iPad® nicht im Lieferumfang enthalten)

Neuerungen im Design 151 MK2

Das Design dieses Produkt-Highlights nimmt die von Burmester Geräten bekannte, zeitlose Formensprache durch die klaren Linien und die charakteristische Chromfront mit auf. Damit fügt sich das 151 Musiccenter sowohl klanglich als auch optisch perfekt in die Reihe der Burmester Komponenten ein.

Displayausschnitt größer

gerader Burmester-Schriftzug

IR-Spionspiegel statt Gitter

Power-LED mit zwei verschiedenen Modi

Taster sind wertiger