

# marantz®



## SACD 30n

### Netzwerk SACD / CD-Player mit HEOS® Built-in

Der SACD 30n ist darauf ausgelegt, sämtliche Anforderungen moderner Audiophiler zu erfüllen, die ihre umfassende digitale Musiksammlung mit führenden Online-Musikdiensten kombinieren möchten. Dank Unterstützung von Dateiformaten bis 11,2 MHz (Quad-DSD) und 384 kHz/32 Bit (PCM) über USB-B/USB-DAC sind Sie mit dem SACD 30n bestens für die Zukunft gerüstet. Der perfekte Partner für den Vollverstärker MODEL 30. Mit einem Marantz klingt Ihre Musik immer besser.

- SACD/CD-Player mit Netzwerk-Audiostreaming und DAC Modus.
- Vom Marantz Soundmeister mit Leidenschaft abgestimmt.
- CD/SACD-Laufwerk von Marantz für exzellente Daten-Erfassung.
- HEOS® Built-in Netzwerk-Funktion mit WLAN, AirPlay 2 und Bluetooth.
- Zugriff auf zahlreiche Musik-Streamingdienste wie Spotify, Amazon Music HD und TIDAL.
- Hochauflösendes Audiostreaming bis zu FLAC HD 192 und DSD5.6.
- USB-B DAC Modus unterstützt PCM bis zu 384kHz und DSD1 1.2.
- Marantz Musical Mastering für analoges Ausgangssignal von allen digitalen Quellen.
- Marantz HDAM-Schaltung für klaren, rauscharmen und dynamischen Klang.
- Geräuscharmer fester Pegel und unabhängiger variabler Ausgang, um Aktivlautsprecher oder einen Leistungsverstärker direkt anzusteuern.
- Hochwertiger Kopfhörerverstärker mit regelbarer Verstärkung.
- Steuerbar mit Fernbedienung, App und führenden Sprachassistenten (wo verfügbar).
- Verfügbar in Schwarz und Silber-Gold.



## Modern Musical Luxury



# SACD 30n

## Technische Daten



Ausstattung	
Netzwerk-Audiostreaming	•
Spotify Connect / Tidal / Deezer / weitere (wo verfügbar)	•/•/•/•
Amazon Prime Music HD	•
Bluetooth / AirPlay 2	•/•
Roon Tested	•
Internetradio	•
HEOS Multiroom und Streaming	•
Sprachsteuerung - Kompatibel mit Amazon Alexa / Google Assist / Apple Siri	•/•/•
CD-Kompatibilität: CD / CD-R/RW / SA-CD / WMA / MP3 / AAC	•/•/•/•/•/•/-
Daten Disc Kompatibilität: DSD / WAV / ALAC	•/•/•
USB-Eingang für Speicherstick	•
DAC Betriebsmodus: USB-B / Koaxial / Optisch	•/•/•
USB-B DSD Audiostreaming (DoP): DSD2.8 / DSD5.6 / DSD11.2	•/•/•
Signaltrenner für Betrieb im DAC Modus	•
Jitter Reducer	•
HDAM Version	HDAM+HDAM SA3
Leistungstransformator: Ringkern / EI	•/-
Hochwertige Audiokomponenten	•
Marantz spezifische Bauteile	•
Symmetrisches Platinenlayout	•
Zusätzliche Metallplatte zur Chassis-Verstärkung	•(1,5 mm)
Seitenteile aus Aluminium	•
Kopfhörer: Standard / Puffer / Stromgegenkopplung	-/•(HDAM-SA2) / -
Netzwerk	
WLAN / Ethernet	•(2,4GHz; 5GHz) / •
WLAN an / aus Modus	•
Bluetooth an / aus Modus	•
DSD-Audiostreaming	bis zu DSD5.6
Verlustfreie Formate: DSD / FLAC HD 192/24 / ALAC 96/24 / WAV 192/24	•/•/•/•
Lückenlose Wiedergabe	•(FLAC, WAV, DSD)
Eingänge / Ausgänge	
Analog Out (Cinch)	1
Variabel Out (Cinch)	1
Digital optisch In / Out	2 / 1
Digital koaxial In / Out	1 / 1
Cinch, vergoldet	•
Sampling-Rate USB-B	bis zu 384kHz (PCM), 11.2MHz
Kopfhörerausgang	•
Ethernet-Anschluss	•
IP-Steuerung	•
Flasher-Eingang	•
RS232	•

Spezifikationen	
Laufwerk	SACDM-3L
DA-Wandlung	Marantz Musical Mastering
DAC IC	Marantz Musical Mastering
Digitaler Filter	Marantz Musical Mastering
Wählbare Filter: CD / SA-CD / DAC-Modus	• / - / • (nur PCM)
Noise Shaper	Marantz Musical Mastering
Tiefpass-Filter-Stufe	HDAM
Ausgangs-Puffer	HDAM SA3
Kopfhörerverstärker	HDAM SA2
SACD AUDIO	
Frequenzgang	2 Hz - 50 kHz
Dynamikumfang (SA)	109 dB
Signal-Rauschabstand (SA)	112 dB
Klirrfaktor (SA)	0,0008%
Kanaltrennung (SA)	-
CDDA AUDIO	
Frequenzgang	2 Hz - 20 kHz
Dynamikumfang	98 dB
Signal-Rauschabstand	104 dB
Klirrfaktor	0,000015%
Kanaltrennung	-
Allgemein	
Verfügbare Farben: Schwarz / Silber-Gold	• / •
Fernbedienung	RC002PMND
Stromverbrauch in W	48
Standby-Stromverbrauch in W	0,4
Abmessungen (B x T x H) in mm	443 x 424 x 130
Gewicht in kg	13,5
Abmessungen mit Verpackung (B x T x H) in mm	543 x 522 x 255
Gewicht mit Verpackung in kg	16,2
EAN	
SAP-Code / EAN SCHWARZ	SACD30N1B 4951035072455
SAP-Code / EAN SILBER-GOLD	SACD30N1SG 4951035072448

D&M Germany GmbH  
A Division of Sound United  
An der Kleinbahn 18  
41334 Nettetal  
Deutschland

Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

[www.marantz.com](http://www.marantz.com)

