

marantz®



AV7705 11.2-KANAL-NETZWERK-AV-VERSTÄRKER MIT EINZIGARTIGEM AURO 3D UND IMAX ENHANCED

Für diejenigen, die sich das ultimative Home-Entertainment-Systeme aufbauen möchten, ist der AV7705 ein kompromissloser 11.2-Kanal-AV-Vorverstärker, geschaffen für die Nutzung mit hochwertigen externen Leistungsverstärkern oder aktiven Lautsprechern. Er ist mit den aktuellsten Funktionen ausgestattet, inklusive Dolby Vision Kompatibilität, 3D Surround Sound Dekodierung und HEOS Musikstreaming-Technologie.

Highlights

Vorteile

11.2-Kanal-AV-Vorverstärker mit 11.2-Kanal-XLR- und 11.2-Cinch-Vorverstärkerausgängen	Flexible Vorverstärkerstufen für anspruchsvolle Heimkino-Enthusiasten
Dolby Atmos und DTS:X (bis 7.1.4), Auro-3D	Immersioner 3D-Klang mit Überkopfeffekten
IMAX Enhanced Audio Decoder (Update)	Bietet eine enorm hochwertige, immersive und audiovisuelle Qualitätsstufe
Marantz Klangabstimmung mit neuen Komponenten, inklusive Current Feedback HDAM Vorverstärker	Geschaffen für Reinheit bei Musik und Film für umfassende Entertainment-Fähigkeiten
Leistungsstarke AKM AK4458 D/A-Wandler für alle Kanäle mit 192 kHz / 32 bit	Höchste Auflösung für Musik und Film-Ton
Audyssey MultEQ XT32, LFC, Sub EQ HT, Dynamic Volume und Dynamic EQ	Perfekte Raumakustikkorrektur
WLAN mit Dual Band-Unterstützung 2,4 GHz / 5 GHz integriert	Verbesserte Netzwerkstabilität, insbesondere bei hoher WLAN-Dichte
AirPlay 2, Bluetooth, Internet Radio, Spotify Connect, TIDAL, Deezer und weitere	Zugriff auf nahezu alle Online-Musikquellen
Netzwerk-Streaming: DSD (2,8/5,6MHz), FLAC, ALAC und WAV Unterstützung	High-Resolution-Audiostreaming für Hi-Fi-Enthusiasten
HEOS Musikstreaming-Technologie und HEOS App	Komfortable Steuerungsoptionen, nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zum Zugriff auf Musikquellen und Multiroom-Erlebnis mit zusätzlichen HEOS Produkten
Amazon Alexa-Sprachsteuerung über den HEOS Home Entertainment Skill	Nutzen Sie Ihre Stimme (Amazon Echo-Gerät erforderlich)
4K/60 Hz, 4:4:4, HDR und BT.2020, Dolby Vision kompatibel, HLG	Zukunftssicherheit durch Unterstützung für den aktuellen HDMI-Standard
8 HDMI inputs (incl. 1 front) with full HDCP 2.2 support; 3 HDMI outputs (zone)	Viele Eingänge für digitale Geräte, unterschiedliche Videos in unterschiedlichen Räumen
eARC (Enhanced Audio Return Channel)	Unterstützt die Übertragung von HD- und 3D-Audio-Formaten über den Audio Return Channel mit kompatiblen TVs
Setup Assistent, Marantz AVR Remote App	Reibungslose Installation, Einrichtung und Bedienung
Erweiterte Multiroom-Optionen, 11.2-Kanal-Vorverstärkerausgang, RS232-Steuerung, Crestron Connected, IP-Steuerung	Audio und Video in mehreren Räumen, vorbereitet für Heimautomatisierungstechnik von Drittanbietern



because music matters

AV7705

11.2-KANAL-NETZWERK-AV-VERSTÄRKER MIT EINZIGARTIGEM AURO 3D UND IMAX ENHANCED



Design und Spezifikationen unterliegen der Kontrolle durch Marantz und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

AUSSTATTUNG	AV7705
MEHRKANAL SURROUND	
DTS HD Master / DTS:X / DTS Neural:X	• / • / •
Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Dolby Surround	• / • / •
Auro-3D / Auromatic	• / •
Mehrkanal Stereo	•
IMAX Enhanced	Update
Compressed audio Aufwertung: MDAX2	•
Audyssey	MultEQ XT32 mit LFC/Sub EQ HT
Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume	• / •
Audyssey MultEQ Editor App Unterstützung	•
NETZWERK/QUELLEN	
Netzwerk Audio Streaming	•
HEOS Multiroom integriert	•
Amazon Alexa-Sprachsteuerung	•
Komprimierte Formate MP3 / WMA / AAC	• / • / •
Verlustfreie Formate FLAC / ALAC / WAV	• / • / •
DSD Streaming	• (2.8 MHz / 5.6 MHz)
FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24	• / • / •
Gapless-Wiedergabe	• (FLAC, WAV, ALAC, DSD)
AirPlay 2 Audio Wiedergabe	•
Internetradio (Tuneln)	•
Spotify Connect, Deezer, TIDAL, Napster, Soundcloud *	• / • / • / • / •
Kompatibel mit Remote App	Android/iOS
Ethernet / WLAN	• / • 2 Antennen / Dual-Band
Netzwerk (IP-Steuerung / Update)	• / •
Front-Eingänge: HDMI / USB	• / •
USB Audio	•
UKW / MW Tuner	• / •
Bluetooth	•
HDMI	
4K 60Hz 4:4:4 Auflösung / HDCP 2.2	• / •
eARC (Enhanced Audio Return Channel)	•
Dolby Vision kompatibel / Hybrid Log Gamma (HLG)	• / •
HDMI Passthrough im Standby	•
3D video Passthrough	•
Videokonvertierung	CVBS / HDMI; Comp / HDMI
Videoverarbeitung und -skalierung	1080p, 4K 60/50Hz

* Diese Funktion ist nicht in allen Ländern verfügbar.

EINGÄNGE/AUSGÄNGE	
VIDEO	
Composite In / Out	3+1 / 2
Component In / Out	3 / 1
HDMI In / Out	7+1 / 3 (2 main + 1 zone)
AUDIO	
Analog In / Out	5+1 / 0
Digital optisch In	2
Digital koaxial In	2
Mehrkanal Pre Out	• (11.2 RCA & 11.2 XLR)
Audio-Zone Pre Out	2
Subwoofer Out	2
7.1 Mehrkanal-Eingang	•
MULTIROOM/CI	
HEOS Multiroom Integration	•
HEOS Link Kompatibilität: IR/ IP	• / •
Multiroom Zonen	3
Zone Audio Quelle:	
HDMI / Opt, Coax / Netzwerk, USB / Analog	• (2ch) / • (2ch) / • / •
IP Steuerung / RS232 Steuerung / Web Steuerung / App Steuerung	• / • / • / •
Domotz Pro / IHLJI	• / •
ALLGEMEIN	
Verfügbar in Schwarz / Silber-Gold	• / -
Systemfernbedienung	RC036SR
Leistungsaufnahme in Watt	60
Leistungsaufnahme im Standby in Watt	0,2 (mit CEC 0.5)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) in mm	440 x 411 x 185
Gewicht in kg	10.4
EAN	
EU AV7705/N1B	4951035065976
	Schwarz



D&M Germany GmbH
A Division of Sound United
An der Kleinbahn 18
41334 Nettetal
Deutschland

Die Bluetooth® Wortmarke und Logos sind Eigentum der Bluetooth SIG Inc. und jegliche Benutzung dieser Marke durch D&M Holdings Inc. erfolgt unter Lizenz. Dolby, Dolby Atmos und das „Doppel-D-Symbol“ sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories. DTS, das Symbol, DTS in Kombination mit dem Symbol und das DTS:X Logo sind eingetragene Warenzeichen oder Warenzeichen von DTS, Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Die Spotify Software ist Gegenstand von Drittlizenzen. www.spotify.com/connect/third-party-licenses. Andere registrierte Markenzeichen und -namen sind Eigentum ihres jeweiligen Besitzers. Marantz ist ein Warenzeichen oder eingetragenes Warenzeichen der D&M Holdings, Inc.

* Sämtliche Spezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden.